

Regulador NL 3000



Potencia Nominal	3000VA/2100W
Factor de Potencia	0.7
Número de Fases	(1) Monofásico
Voltaje de Entrada	99VAC - 135 VAC
Voltaje de Salida	115VAC ± 6%
Frecuencia	60Hz
Conmutación	8 ms a base de relés
Tecnología	Electrónica Convencional
Cable de Conexión	1.0 mt con clavija
Tomas de Salida	4 tomas reguladas con polo a tierra
Chasis	Metálico
Hilos	3 hilos: 1 Fase, Neutro y Tierra
Indicador de voltaje de salida	Voltímetro Análogo
Proteccion	IP20
Protección contra sobrecarga y cortocircuito	Breaker 20A
Transientes y Picos de Voltaje	Varistor 80J 150VAC
Peso	4.3 kg
Dimensiones (Ancho*Alto*Largo)	180mm * 330mm * 290mm
Certificados	RETIE
Desconexión por alto o bajo voltaje	No

*Debido a actualizaciones del producto, las especificaciones técnicas pueden variar sin aviso previo